

Datenblatt

BenQ MX711

XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1024 x 768
- 3.200ANSI-Lumen
- HDMI
- LAN Display
- USB Display



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768)
Lichtstärke: 3.200 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 5.300:1
Farben: 16,7 Millionen
Bildformate: 4:3 Native
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 210 W
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus
5.000 Stunden im Eco-Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale: 0,81 m – 7,62
Abstand: 1,0m – 12,0m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm
Throw ratio**: 1.5 – 1.95 (65" @ 2M)
Zoom: 1.3:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 31-99 kHz, 48-120 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA
HDMI 1 x HDMI v1.3
USB Type A x 1 1 x Mini-B
Audio 1 x Stereo Mini Jack
LAN RJ-45 x 1
USB Anschluss 1 x Type A
Serieller Anschluss: RS232 9 pin x 1
Ausgänge: Monitor Out 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 1 x 10 Watt
Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, VIDI™, Crestron LAN Control, Variabler Audio Ausgang, HDTV Kompatibel, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Sicherheit Energie

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung
Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Eigenschaften

Leistungsaufnahme: 299 Watt , Standby <1 Watt
Größe (B x H x T): 290 x 102.97 x 236.1 mm
Gewicht: 2.7 kg
Betriebsgeräusch: 31 dB (A) im Normalmodus
27 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Tasche, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel, W-LAN Dongle
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

