

Datenblatt

BenQ Joybook 5100E.G02

- Celeron-M 340(1,5Ghz, 512kb L2 Cache)
- 15" LC-Display mit 200 cd/m²
- DVD + R/RW
- Windows XP Home

BenQ



Artikelnummer : 98.K17E1.G02
LC-Display : Größe : 15" TFT 4:3
Auflösung : XGA 1024 x 768
Helligkeit : 200cd/m²

Tastatur: 83 – Tasten mit 2,5 mm Hub, Transparente Tasten,
Sonderfunktionen
Touchpad : Zentriert , 3 Tasten mit vertikaler Scrolltaste

CPU & Speicher : CPU : Celeron-M 340(1,5Ghz, 512kb L2 Cache)
Speicher : 256+256 MB SD266 DDR RAM
Festplatte : 40 GB HDD in Wechselrahmen
Optisches Laufwerk: DVD+RW
24 x CD-ROM lesen / 8 x DVD lesen / 16 x CD-R schreiben /
10 x CD-RW schreiben / 4 x DVD+R schreiben
2,4 x DVD+RW schreiben

Schnittstellen :
Firewire : 1
Irda : 1
USB 2.0 : 3
PCMCIA : 1
VGA out : 1
Modem 56k(RJ11) : 1
Netzwerk (RJ45) : 1
S – Video : 1
DC – in : 1
Lautsprecher : 2 x 1Watt integrierte Stereolautsprecher
Wireless LAN : Integriert 802.11b/g
Kartenleser 3in1 : Memory Stick, Secure Digital, Multimedia Card
Grafikchipsatz : Intel DVMT 855GM shared memory bis 64MB
Spannungsversorgung Netzbetrieb : 18,5 V / 65 W
Spannungsversorgung Akkubetrieb : Lithium Ionen Akku
Betriebssystem : Windows XP Home OEM Edition
Software : Q-Media 2, Q-Music 2 , Power DVD, Photo Explorer, Nero
Express, Power Director, PC-Cillin
Zubehör : Benutzerhandbuch, Windows Benutzerhandbuch, Recovery
CD, Netzteil, gepolsterte Transporthülle
Gewicht : 2,7 Kg
Abmessungen : 328 x 266 x 32 mm (L x B x H)
Garantie: 2Jahre Pick up und return

